

RE3-ACC-CXU2 2 英尺天线同轴电缆（一对）



- 高品质 RG-58U 同轴电缆
- 50 欧姆
- 坚固的 BNC 公头连接器



CXU2 是一对用于超高频无线话筒系统的低损 2 英尺同轴电缆。较短的长度使它们非常适合在接收器机架内的天线分配系统组件之间进行修补。

技术指标

电缆类型:	同轴 RG-58U
连接器类型:	BNC - BNC
电阻:	50 欧姆
长度方向上的估计衰减:	0.5 dB
尺寸 (长度):	2 英尺 (61 厘米)
直径:	0.195 英寸 (4.95 毫米)
彩色:	黑色
净重:	1.73 盎司 (49 克)
毛重:	1.87 盎司 (53 克)

安装/配置说明

- 要安装同轴电缆，请执行以下操作：
1. 将装有电缆的 BNC 公头连接器插入接收器（或分离器）和天线上的天线插孔中。
 2. 顺时针转动连接器，以将 BNC 连接器锁定到 BNC 插孔上。

订单号	说明
RE3-ACC-RMK1	用于单个 RE3 接收器的机架安装套件
RE3-ACC-RMK2	用于两个 RE3 接收器的机架安装套件
RE3-ACC-CXUF	后置到前置天线电缆套件
RE3-ACC-PLPA	被动式对数周期天线，470-960MHz
RE3-ACC-ALPA	主动式对数周期天线，470-960MHz
RE3-ACC-AASP	2 输入 x8 输出天线分配器 470-960MHz
RE3-ACC-PASP	1 x 2 被动式天线分配器套件
RE3-ACC-RFAMP	主动式射频天线增强器，470-960MHz

随附部件

数量	组件
2	50 欧姆天线电缆
1	工程数据表
1	保修和产品文档信息卡

订购信息

RE3-ACC-CXU2 2 英尺天线同轴电缆（一对）

用于超高频无线系统的 2 英尺 50 欧姆 BNC 同轴电缆（成对），黑色
订单号 **RE3-ACC-CXU2**

供应商:

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany	Bosch Security Systems, Inc. 12000 Portland Avenue South Burnsville MN 55337 USA
---	---

www.electrovoice.com