



RE3-ACC-CXU75 75 英尺、50 欧姆低损耗 BNC 同轴电缆

- 优质超低损同轴电缆
- 50 欧姆
- 坚固的 BNC 公头连接器



CXU75 是一款用于超高频无线话筒系统的超低损、高品质的 75 英尺同轴电缆。其高效率和低衰减特性使其成为需要在天线和接收器之间进行冗长电缆连接的系统安装的理想选择。

技术指标

电缆类型:	同轴
连接器类型:	BNC 公头 - BNC 公头
电阻:	50 欧姆
估计衰减:	2.4dB
尺寸 (长度):	75 英尺 (22.86 米)
直径:	0.400 英寸 (10.3 毫米)
彩色:	黑色
净重:	74.9 盎司 (2.125 千克)
毛重:	76 盎司 (2.155 千克)

安装/配置说明

要安装同轴电缆，请执行以下操作：

1. 将装有电缆的 BNC 公头连接器插入接收器（或分离器）和天线上的天线插孔中。
2. 顺时针转动连接器，以将 BNC 连接器锁定到 BNC 插孔上。

订单号	说明
RE3-ACC-RMK1	用于单个 RE3 接收器的机架安装套件
RE3-ACC-RMK2	用于两个 RE3 接收器的机架安装套件
RE3-ACC-CXUF	后置到前置天线电缆套件
RE3-ACC-PLPA	被动式对数周期天线，470-960MHz
RE3-ACC-ALPA	主动式对数周期天线，470-960MHz
RE3-ACC-AASP	2 输入 x8 输出天线分配器 470-960MHz
RE3-ACC-PASP	1 x 2 被动式天线分配器套件
RE3-ACC-RFAMP	主动式射频天线增强器，470-960MHz

随附部件

数量	组件
1	50 欧姆天线电缆
1	工程数据表
1	保修和产品文档信息卡

订购信息

RE3-ACC-CXU75 75 英尺、50 欧姆低损耗 BNC 同轴电缆
用于超高频无线系统的 75 英尺 50 欧姆低损 BNC 同轴电
缆，黑色
订单号 **RE3-ACC-CXU75**

供应商:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

Bosch Security Systems, Inc.
12000 Portland Avenue South
Burnsville MN 55337
USA

www.electrovoice.com